

## Переходник взрывозащищенный

### ■ Назначение

Взрывозащищенный переходник BA25-20 предназначен для изменения диаметра и типа резьбы вводных отверстий с M25 на M20.



### ■ Область применения

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013.

### ■ Ex-маркировка

Ex e II Gb U (Ex e IIC Gb U)  
Ex d IIC Gb U  
Ex ta IIIC Da U

### ■ Сертификация



TP TC «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (TP TC 012/2011).

### ■ Технические характеристики

	BA25-20
Допустимая температура окружающей среды, °C	-60...+130
Тип и размер наружной резьбы	M25x1,5
Тип и размер внутренней резьбы	M20x1,5
Материал корпуса	никелированная латунь
Степень защиты	IP66, IP67, IP68

### ■ Артикул

BA25-20 05